

## JT-100

## E&amp;I マッチングトランス(変圧器)



## 特徴

- インピーダンス整合のための低コストで柔軟なソリューション
- 50Ω から100Ω へのインピーダンス変換

JT-100トランス(変圧器)は、広い周波数帯域で動作し、お使いのRFアンプのパワーを増加させることなくピークピーク値を増大させます。

コンパクトなサイズのため、簡単に負荷の近くに配置することができ、ネットワークのQ値による損失を最小限に抑えることができます。

## 周波数レンジ

10 KHz ~ 5 MHz

## 定格出力

150 Watts

## 入カインピーダンス

50 Ω (nominal)

## 出カインピーダンス

100 Ω (nominal)

## 入出力コネクタ

BNC

## 温度範囲

0 ~ 40°C

## サイズ

120mm(H) X 120mm(W) X 94mm(D)



Electronics and Innovations, Ltd.

150 Research Blvd.

Rochester, NY 14623

Tel: (585) 214 0598

Fax: (585) 214 0580

<http://www.eandilt.com/>

日本総代理店 :

アロニクス株式会社

〒144-0033

東京都大田区東糀谷6-4-17

OTAテクノCORE305

TEL:03-5737-8333 FAX:03-5737-8334

Website: <http://www.alonics.co.jp>

E-mail: [info@alonics.co.jp](mailto:info@alonics.co.jp)