

## HI-Z

## E&amp;I スイッチングトランス(変圧器)



## 用途

- 超音波
- トランスデューサ
- 実験用

HI-Zスイッチングトランス(インピーダンス整合変圧器)は、超音波、トランスデューサ、実験用途にお使いいただけます。

50 Ω のインピーダンスを100, 200, 400, 800 Ω のインピーダンスに変換し、手動のタップ設定選択により最大パワー転送を可能にします。

## オプション機能

- ホットスイッチング: RFパワーをオフせずにユニットを調節します。
- LCDディスプレイ: 進行波と反射波を表示し、適切な整合の設定を容易にします。



Electronics and Innovations, Ltd.  
150 Research Blvd.  
Rochester, NY 14623  
Tel: (585) 214 0598  
Fax: (585) 214 0580  
<http://www.eandiltd.com/>

## 周波数レンジ

500 KHz ~ 5 MHz

## 最大入力電力

1000 Watts (typical)

## 入カインピーダンス

50 Ω

## 出カインピーダンス

50, 100, 200, 400, 800 Ω

## 入出力コネクタ

BNC

## AC電源電圧

100 ~ 240VAC, 47 ~ 63 Hz

## サイズ

400mm(L) X 300mm(W) X 150mm(H)

日本総代理店:

アロニクス株式会社

〒144-0033

東京都大田区東糀谷6-4-17

OTAテクノCORE305

TEL:03-5737-8333 FAX:03-5737-8334

Website: <http://www.alonics.co.jp>

E-mail: [info@alonics.co.jp](mailto:info@alonics.co.jp)