

PI-150

E&I パワーインジケータ



特徴

- 進行波と反射波の同時測定
- 低い挿入損失
- 1MHz ~ 150MHz
- 容量: 50 W

PI-150 RFパワーインジケータは、1~150MHzの信号源のRFレベルを測定するのに使用されます。

LCDディスプレイを備えた自己完結型のポータブルユニットで、チューニングやその他調整は必要ありません。

PI-150は、システムの負荷に送信されるパワーが素早く正確に決定されるよう進行波と反射波を測定し表示します。

特性インピーダンスは50Ωで、50Wまでのパワーレベルで動作します。

周波数レンジ

1 MHz ~ 150 MHz

定格出力

50 Watts

入インピーダンス / VSWR

50Ω / 1.25:1 max

出インピーダンス / VSWR

50Ω / 1.25:1 max

サイズ

130mm(H) X 150mm(W) X 250mm(D)



Electronics and Innovations, Ltd.

150 Research Blvd.

Rochester, NY 14623

Tel: (585) 214 0598

Fax: (585) 214 0580

<http://www.eandiltd.com/>

日本総代理店：

アロニクス株式会社

〒144-0033

東京都大田区東糀谷6-4-17

OTAテクノCORE305

TEL:03-5737-8333 FAX:03-5737-8334