

A1000

E&I 広帯域RFパワーアンプ



特徴

- 300KHz ~ 35MHz
- 全帯域でクラスA増幅
- 1000W 1dB コンプレッション
- オールソリッドステート
- 空冷

クラスA 1000W出力！

- 超音波
- 各種テスト
- 研究開発 等々
- 数々のアプリケーションに安心して使用できる、クラスAリニア広帯域RFパワーアンプです。

A1000広帯域RFパワーアンプは、極めて堅牢なRFアンプで、超音波、レーザー変調、RFI/EMIテスト、プラズマ装置、一般研究用などに適しています。

A1000はE&I社のポリシーでもある高品質、耐久性、堅牢性を備えた製品として作られています。

使いやすさ

A1000は、300KHz ~ 35MHzの全レンジにおいて1000WのクラスAリニア出力、ゲイン60dB(±1.5dB)と高性能です。

全帯域をカバーする為のバンド切換はもとより調整等は一切必要なく、常に60dB(Typ)のゲインが得られ偏差は帯域内で±1.5dBです。

A1000は一般に使われているほとんどの信号発生器、周波数シンセサイザ、スイープジェネレータなどを信号源として使用することができ、AM、FM、SSB、パルス、複雑

な変調波に対しても優れた波形再現性を示します。

堅牢設計

A1000は13dbm(1Vrms/50Ω)の入力やいかなる負荷VSWRにも耐えられるよう設計されています。

内部のスイッチング電源は、広いACライン条件に対しても安定した動作が得られるよう余裕をもった定格になっており、強制空冷は長期間信頼性が得られるよう内部温度を低く抑えます。

RF出力は丈夫なDMoS FETを採用し、更に余裕を持った設計により負担軽減を行い長時間MTBFを得ています。

動作クラス

クラスA

周波数レンジ

300 KHz ~ 35 MHz

定格出力

1000 W Min (1dBコンプレッション)

飽和出力

1800 W max

ゲイン

60 dB (nominal)

ゲイン偏差

+/- 1.5 dB

定格出力を得る為の入力値

1 mW Max

入力インピーダンス / VSWR

50 Ω / 1.5:1 max

出力インピーダンス / VSWR

50 Ω / 2:1 max

耐久性

∞ : 1 VSWR

安定度

いかなる受動負荷に対しても無条件安定

保護

入力: 最大+13 dBm (1.0 V rms) までの過入力とVSWR無限大の負荷に耐える。

フロントパネル表示

進行波および反射波

RMS Power +/- 5 %

AC入力電圧範囲

3φ 208 VAC 47 ~ 63 Hz. 30 A

動作時環境温度

0 ~ 30°C

冷却

強制空冷

質量

650 lbs (295 Kg)

サイズ

762mm(H) X 210mm(W) X 1575mm(D)



Electronics and Innovations, Ltd.

150 Research Blvd.

Rochester, NY 14623

Tel: (585) 214 0598

Fax: (585) 214 0580

<http://www.eandiltld.com/>

日本総代理店 :

アロニクス株式会社

〒144-0033

東京都大田区東糀谷6-4-17

OTAテクノCORE305

TEL:03-5737-8333 FAX:03-5737-8334

Website: <http://www.alonics.co.jp>

E-mail: info@alonics.co.jp